

Hálózati Hozzáférési mód beállítási útmutató:

Csak 2,4 GHz hálózathoz lehet csatlakozni!

Csatlakozásra kész állapot, Unit 5 másodpercenként villog,

1. lépés : a WiFi modulon a mode gomb lenyomva tartása (toll) 7 mp ig, (Mode és Unit led felváltva villog)
2. lépés: Okostelefonon elérhető wifi hálózatok megkeresése: Keressétek meg légszi az ME-xxxxxx nevezetű wifi hálózatot, csatlakozzatok hozzá, a szükséges jelszó a MAC-587 hátulján levő KEY: (jelszó) (ha a telefon megkérdezi, hogy olyan hálózathoz szeretne csatlakozni, ahol nincs internet kérlek válasszátok a csatlakozás mindenképp opciót.
3. Okostelefon böngészőjében (mozilla, Safari, google chrome) URL címébe be kell írni az alábbi IP címet: <http://192.168.11.1/network>
4. A felugró ablakon SSID helyére a csatlakoztatni kívánt router (wifi) nevét (ha nem jelenik meg kérlek kapcsoljátok ki a mobilnetet,)
5. Password, wifi jelszó (kis-nagybetűre figyeljete)
6. Az oldal aljára tekerve, Submit (jóváhagy)
7. Ha mindent jól csináltunk, és a jelszó is megfelelő, akkor a MAC-587 en a net és a unit led fog felváltva villogni.

-
8. Ha ezzel kész vagyunk, akkor a regisztrált melcloud appban új eszköz regisztrálása fülön lehet scannelni a MAC-587 hátulján levő QR kódot és követni a beállítási útmutatót. (Sorozatszám megadása nem szükséges, illetve elegendő a beltéri egység típusát megadni)

-
9. Gyári állapot visszaállítás (pl. Router csere esetén):

Ha a MAC-587 egység már korábban csatlakozott egy WIFI hálózathoz, viszont megváltozott a SSID vagy a jelszó, esetleg router csere történt, ebben az esetben a RESET gombot kell lenyomva tartasuk 12mp-ig, így az interfész visszakerül kezdeti állapotba. (5mp villog a UNIT)

Ezután az 1. lépéstől kell újrakonfigurálni. (melcloudban nincs szükség további teendőkre, tehát a 8. pontban leírtakat nem kell újra megcsinálni.)